



Hurtigguide: Origo trådløs røg- og varmealarm, SA422WS

Vigtig information:

Det er muligt at indstille hovedenheden rigtig mange gange. Hvis en enhed tilfældigt er sat på pause, vil den gå i "pausemode" i 10 minutter. I løbet af denne tid vil alarmerne ikke fungerer normalt. Du vil hverken kunne forbinde eller teste alarmerne mens den er i "pausemode". Du kan tvinge alarmerne tilbage til normal drift ved at fjerne batterierne. Vent derefter 10 sekunder, inden du sætter dem i igen. For at undgå "pausemode" under programmering, følg da følgende trin.

Programmering:

1. **Slet alle enheder (hold test/pause knappen inde i ca. 16 sekunder indtil den røde LED blinker hurtigt. Slip knappen, og tryk 2 gange på testknappen. Enheden vil afgive et kort bip, og er nu gendannet til fabriksindstilling.**
2. **Tag batterierne ud af samtlige enheder.**
3. **Sæt batterier i hovedenheden samt en ekstra alarm. De andre alarmer skal være uden batteri under programmering.**
4. **Sæt hovedenheden i programmering (hold test/pauseknappen inde i ca. 7 sekunder til den røde LED lyser konstant).**
5. **Tryk på test/pause knappen på den ekstra alarm, og slip så snart den røde LED lyser.**
6. **Når ekstra alarmer er sammenkoblet med hovedenheden, tager du batterierne ud af ekstra alarmer.**
7. **Sæt batterierne i den næste alarm som skal programmeres, og følg derefter trin 4-6. (gør det samme ved alle alarmer der skal kobles sammen. På den måde får du aldrig uønsket signal fra en ekstra alarm under programmering).**
8. **Når du har programmeret alle enhederne, tryk da på test/pause knappen på hovedenheden for at afslutte (hovedenheden afgiver et kort bip) eller vent i 60 sekunder til hovedenheden automatisk går ud af programmering.**

Test systemet:

Sæt batterier i samtlige enheder. Tryk og hold test/pause knappen inde på en valgfri enhed. Slip ikke testknappen før alle alarmer har afgivet signal. De alarmer som afgiver signal skal også blinke, hvilket vil indikere hvilke alarmer som larmer.

Vigtigt:

Det kan tage imellem 30-60 sekunder inden alle enheder larmer. Hold test/pauseknappen inde i hele tiden.



Safety for life