

Anvendelsesområde:

Varmedetektorer er beregnet som et supplement til røgalarmen. Dette apparat er designet til at registrere varme og afgive brandalarm. Den må kun bruges i private boliger.

Placering:

Køkken, bryggers, loft, garage og andre steder, der er kolde, fugtige eller støvede. Det anbefales at installere den midt i loftet, væk fra døde hjørner.

Service/Kontrol:

Testes regelmæssigt. Varmedetektoren bør udskiftes hvert tiende år.



TEKNISKE DATA

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Radio Frekvens | 868 MHz | SKU | 604033 |
| Seriekoblet | Yes | EAN | 7320896040335 |
| Udskifteligt batteri | No | Certificering | BS 5446-2:2003 |
| Batteri liv | 10 year | | |
| Temperatur område | -10 °C / +65 °C | | |
| Pausefunktion | 1 | | |
| Strømkilde | DC3V lithium | | |
| Detektionsprincip | Heat Detector | | |
| Bruttovægt (kg) | 0.189 | | |
| Højde (mm) | 48 | | |
| Bredde (mm) | 100 | | |